



多功能3軸控制鍵盤



特色

- 3軸多功能控制鍵盤
- 可直接控制高速球型攝影機,數位儲存設備(DVR),矩陣及整個系統
- 最高可串接8台鍵盤
- 54個按鍵包括4個主要功能切換鍵(攝影機,監視器,矩陣,DVR)
- 快速切換操作
- 液晶顯示面板方便,使用者設定及確認操作資訊
- 使用RJ-45連結安裝簡易方便

產品說明

PIH-931D 是3軸/2軸多功能控制鍵盤,可以直接控制高速球型攝影機、數位儲存設備(DVR)、矩陣及整個系統。以串接方式透過通信用雙絞線作傳輸,最高可串接連8台鍵盤。共有54個按鍵包括4個主要功能切換鍵(攝影機、監視器、矩陣及DVR),讓使用者可以快速切換操作。液晶顯示面板方便使用者設定及確認操作資訊。使用RJ-45連結安裝簡易方便。

技術規格

型號	PIH-931D
搖桿	3 軸 (Pan/ Tilt / Zoom)
移動速度控制	水平：8段速度，垂直：8段速度，鏡頭伸縮：16段速度
通訊介面	RS-485 Standard (資料格式：N, 8, 1, 傳送速率 9600bps)
連接器/傳輸介面	RJ-45 / 8Pin (Format N, 8, 1, Baud rate 9600bps)
控制模式	PTZ / 矩陣 / DVR
LCD 顯示器	20 字元 x 4 行
鍵盤按鍵	總共有54個按鍵，包含數字鍵0-9、CAM、MON、MATRIX、DVR、PRESET、CLR、ENT、SET、ESC、ALARM RESET、KEYLOCK、SEQ、AUTO PAN、SHIFT鍵、箭頭控制鍵、DVR控制鍵、接收器控制鍵、功能鍵
工作環境溫度	-5°C - + 60°C (23°F - 140°F)
尺寸	340(W) x 194(D) x 103(H) mm
重量	1350 g
輸入電壓	DC 12V 10% / 250mA
消耗功率	3W