



品名:600W/800W/1000W/1200W/1600W 擴音機

型號:YT-600/800/1000/1200/1600

產品說明:

1. 5CH 麥克風輸入，1CH AUX 輸入，音量可獨立調整控制。
2. 具高/低阻抗輸出。
3. 具  $\psi 6.3m/m$  非平衡式混合輸入插座。
4. 外部輸入具 3 組梅花端子接座。
5. 附 LED VU 指示燈。
6. MIC 1 具有優先廣播功能並能自動切斷外接音源。
7. 具有高/低音音質控制。
8. 輸出功率：600W / 800W / 1000W / 1200W / 1600W。
9. 輸入：MIC Input \* 5CH 2mv-54dB at 600 $\Omega$ 。  
AUX Input \* 1CH 90mv-22dB at 100K $\Omega$ 。  
RCA terminal input \* 3CH 100mv-30dB at 10K $\Omega$ 。
- 10.輸出阻抗：Low impedance output 0, 4 $\Omega$ , 8 $\Omega$ , 16 $\Omega$ 。  
High impedance output 100V, 200V。
- 11.輸出指示：LED Level Meter。
- 12.音質控制：Bass  $\pm 10dB$  at 100Hz；Treble  $\pm 10dB$  at 10KHz。
- 13.錄音輸出：LINE OUT 500mv。
- 14.頻率響應：25Hz ~ 18KHz  $\pm 3dB$ 。
- 15.AC 電源：AC110V 50/60Hz。
- 16.DC 電源：DC24V。
- 17.雜音比：69dB。
- 18.重量：29.4kg / 34.2kg / 37.7g / 38.2kg / 42.8kg。
- 19.尺寸：483W \* 400D \* 178H(mm)。